Invertoarele 3 kVA

(120 V/60 Hz)

www.victronenergy.com

Inverter 24/3000

SinusMax - Tehnologie superioara

Create pentru servicii profesionale, gama noastră de invertoare se potriveste unor unei game extinse de aplicatii. Criteriile de design pun accent pe crearea unui invertor cu iesire sinusoidala, cu eficienta optima, dar fara sa aduca un compromis in ceea ce priveste performanta. Utilizand tehnologia hibrid HF, a fost creat un produs de inalta calitate, cu dimensiuni compacte, greutate redusa, fiabilitate ridicata si capabil de a furniza energie pentru orice tip de sarcina.

Pornire la sarcina maxima

O caracteristica unica a tehnologiei SinusMax o reprezinta pornirea in sarcina maxima. Tehnologia conventionala de inalta frecventa nu ofera o asemnea performanta ridicata. Totusi, aceste invertoarele se potrivesc foarte bine in cazul alimentarii unor sarcini pretentioase, precum compresoarele de racire, motoarele electrice sau dispozitive similare.

Putere virtuala nelimitata gratie capacitatii de operare trifazata, in paralel

Maxim 6 invertoare pot opera, in paralel, pentru a obtine un nivel sporit de energie, la iesire. Sase dispozitive de 24/3000, de exemplu, vor furniza o putere, la iesire, de 15 kW / 18 kVA. Functionarea intr-o configuratie trifazata este, de asemenea, posibila.

Transferarea sarcinii catre o alta sursa de CA: comutatorul de transfer automat

Daca este necesara folosirea unui comutator de transfer automat, recomandam utilizarea invertorului/incarcatorului MultiPlus. Comutatorul este inclus in aceste produse, iar functia de incarcare a dispozitivului MultiPlus poate fi dezactivata. Calculatoarele sau alte echipamente electronice vor continua sa functioneze fara intrerupere deoarece MultiPlus este caracterizat printr-un timp de transfer foarte scurt (mai putin de 20 de millisecunde).

Interfață de comunicații

Aceste modele de invertoare mai mari sunt dotate cu un port VE.Bus. Tot ce trebuie să faceți este să conectați PC-ul dvs. în MK3-USB VE.Bus la interfața USB (vedeți categoria accesorii). Împreună cu software-ul VictronConnect sau VEConfigure, care pot fi descărcate gratuit de pe site-ul nostru web, parametrii invertoarelor pot fi personalizați. Aceasta include tensiunea de ieșire și frecvența, setările supra și subtensiunii și programarea releului. De exemplu, acest releu poate fi utilizat pentru a semnaliza mai multe condiții de alarmă sau pentru pornirea unui generator. Invertoarele pot fi, de asemenea, conectate la un dispozitiv GX (de ex., Cerbo GX), pentru monitorizare și control.

Noi aplicatii pentru invertoarele de mare putere

Posibilitatile de conectare in paralel a invertoarelor sunt extraordinare. Pentru idei, exemple si calcularea capacitatii bateriei, va rugam sa consultati cartea noastra "Energy Unlimited" (pusa la dispozitia dvs, gratuit, de catre Victron Energy, putand fi descarcata de pe site-ul www.victronenergy.ro/).



Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
E-mail: sales@victronenergy.com
www.victronenergy.com

Invertor	12/3000	24/3000
Pentru functionare trifazata si in paralel	Da	
INVERTOR		
Tensiunea de iesire (VCC)	9.5 – 17 V	19 – 33 V
Parametrii de iesire	Tensiune de iesire: 120 VAC ± 2 % Frecvanta: 60 Hz ± 0,1 % (1)	
Puterea de iesire la 25 °C / 77 °F (VA) (2)	3000	3000
Puterea de iesire la 25 °C / 77 °F (W)	2400	2400
Puterea de iesire la 40 °C / 104 °F (W)	2200	2200
Puterea de iesire la 65 °C / 150 °F (W)	1700	1700
Puterea de varf (W)	6000	6000
Eficienta maxima 12/ 24 /48 V (%)	93	94
Putere la sarcina zero 12 / 24 / 48 V (W)	20	20
Putere la sarcina zero pentru modul AES (W)	15	15
Putere la sarcina zero pentru modul Search (W)	8	10
GENERAL		
Releu programabil (3)	Da	
Protectie (4)	a - g	
VE.Bus communication port	Pentru functionare trifazata si in paralel, control la distanta si integrare sistem	
Oprire-pornire la distanță	Da	
Caracteristici comune	Temperatuta de operare: -40 to +65 °C (-40 – 150 °F) Umiditate (fara condens) : max 95 %	
CARCASA		
Caracteristici comune	Material & culoare : aluminiu (albastru Ral 5012) Categoria de protectie: IP 21	
Conexiunea bateriei	2+2 Surub M8	
Conexiune CA 120V	Surub de fixare	
Greutatea (kg)	18 kg 38 lbs	
Dimensiuni (hxwxd in mm)	362 x 258 x 218 mm 14.3 x 10.2 x 8.6 inch	
STANDARDE		
Siguranta	EN 60335-1	
Emisii / Imunitate	EN 55014-1 / EN 55014-2	

1) Poate fi ajustat la 60 Hz si 240 V
2) Sarcina neliniara, factor de vafr 3:1
3) Releu multifunctional care poate fi setat pentru alarma generala, tensiune continua redusa sau semnalizare pornire generator
AC rating: 120 V/4 A
DC rating: 4 A up to 35 VDC, 1 A up to 60 VDC

4) Protectie
a) Scurt-circuit la iesire
b) Suprasarcina
c) Tensiunea prea mare a bateriei
d) Tensiunea prea mica a bateriei
e) Temperatura prea ridicata
f) 120 VCA la iesire din invertor
g) Pulsatiile tensiunii de intrare prea ridicate

Inverter Control

Acest panou poate fi, de asemenea, utilizat pentru un invertor /incarcator MultiPlus atunci cand este necesar un comutator de transfer automat, functia de in- carcare fiind neactivata.
Luminozitatea LED-urilor este redusa automat pe timpul noptii.

Funcționare și monitorizare controlate de computer

Mai multe interfețe sunt disponibile:

Ekrano GX sau Cerbo GX

Oferă control și monitorizare intuitivă a sistemului și permite accesul la site-ul nostru web gratuit de monitorizare de la distanță: portalul online VRM.

MK3-USB VE.Bus la converter USB

Se conectează la portul USB (consultați „Un ghid pentru VEConfigure")

Interfață VE.Bus la NMEA 2000

Conectează dispozitivul la o rețea electronică marină NMEA 2000. A se vedea NMEA 2000 & MFD integration guide

Dispozitv de monitorizare al bateriei BMV

Dispozitivul de monitorizare al bateriei BMV este alcatuit dintr-un sistem de control cu microprocesor avansat, combinat cu sisteme de inalta rezolutie de masurare a sarcinii bateriei si a curentului de incarcare/descarcare. In afara de aceasta, programul include calculul complex al algoritmilor, precum formula Peukert, pentru a determina exact stadiul de incarcare al bateriei. BMV indica, selectiv, tensiunea bateriei, curentul, Ah consumati sau timpul de incarcare. De asemenea, monitorul memoreaza date privind performanta si nivelul de utilizare al bateriei.

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
E-mail: sales@victronenergy.com
www.victronenergy.com